

# Procedura wgrywania oprogramowania poprzez port USB – Odtwarzacz sieciowy ST60

## Aktualizacja dotyczy przypadków z najstarszym oprogramowaniem oraz w przypadku kiedy aktualizacja do wersji .1164 powodowała zawieszenie się karty sieciowej.

1. Rozpakuj z folderu Net\_v1132.zip plik image.swu wpierw na pulpit komputera a później na czystą pamięć USB ( ma to być jedyny plik na pamięci)
2. Wyłącz głównym przyciskiem ST60
3. Podłącz pamięć USB do gniazda znajdującego się na panelu tylnym ST60.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SERVICE znajdujący się na tylnym panelu urządzenia i przytrzymując go włącz urządzenie kontynuując trzymanie przycisku przez następne 30 sekund.
5. Pozwól przez następne około 25 minut na aktualizację. Nie wyłączaj pod żadnym pozorem urządzenia.
6. Kiedy urządzenie się zaktualizuje należy, należy zresetować urządzenie : System Settings > Net Reset a później System Settings > System Reset.

Następnie:

1. Rozpakuj z folderu Net\_v1164.zip plik image.swu wpierw na pulpit komputera a później na czystą pamięć USB ( ma to być jedyny plik na pamięci)
2. Włącz ST60 i poczekaj aż w pełni będzie gotowy do pracy
3. Podłącz pamięć USB do gniazda znajdującego się na panelu tylnym urządzenia
4. Wybierz z menu System Settings > USB Update i potem Continue?
5. Na wyświetlaczu pojawi się informacja NET UPDATING
6. Urządzenie zatrzyma aktualizację na NETWORK FIRMWARE UPDATING i pustym paskiem postępu. W tym momencie należy wyłączyć i włączyć ponownie ST60 z głównego przycisku na panelu frontowym.
7. Urządzenie po ponownym włączeniu przejdzie do następnego kroku aktualizacji a na wyświetlaczu pasek postępu zacznie wskazywać aktualizację urządzenia. Zajmie to około 20 minut. Pod żadnym pozorem nie wyłączaj urządzenia na tym etapie.
8. Na końcowym etapie aktualizacji wyświetlacz wyłączy się a dioda led na panelu frontowym zacznie mrugać. Zajmie to około 5 minut. . Pod żadnym pozorem nie wyłączaj urządzenia na tym etapie.
9. Urządzenie samo się zrestartuje a na wyświetlaczu pojawi się informacja UPDATE COMPLETE.
10. Po skończonej aktualizacji jak poprzednio należy wykonać Net reset oraz System reset.