

AKTUALIZACJA AMPLITUNERÓW ARCAM SERIA HDA (AVR10,20,30 AV40)

Do przeprowadzenia aktualizacji potrzebujemy komputer z dostępem do Internetu oraz sformatowaną do Fat/Fat32 pamięć USB (min 4 gb)

1. Wchodzimy na stronę www.arcam.co.uk → our products → wybieramy jakikolwiek amplituner z serii HDA ponieważ oprogramowanie jest takie samo dla wszystkich amplitunerów i procesora tej serii. W dolnej części strony z produktem znajdziemy sekcję DOWNLOADS i tam znajdujemy unit software. Jest to plik zzipowany. Pobieramy ten folder na komputer (najlepiej pulpit).
2. Z folderu wypakujemy NAJPIERW!!! na pulpit a potem na czystą pamięć USB pliki: systemowy oraz plik image (2 pliki). Pliku pdf nie ruszamy!!!
3. USB z tym jednym plikiem podłączamy do działającego amplitunera. Jeżeli amplituner nie był włączony, po starcie musimy odczekać aż amplituner w pełni będzie gotowy do pracy (znikną na wyświetlaczu informacje SYSTEM STARTING, NET STARTING)
4. Wciskamy i przytrzymujemy jednocześnie na panelu frontowym przyciski INFO i DISPLAY przez około 5 sekund. Pojawi się informacja czy potwierdzamy aktualizację poprzez przycisk OK.
5. Amplituner rozpocznie aktualizację od sekcji NET ,a później kontynuuje aktualizację pozostałych sekcji. Kiedy aktualizacja się zakończy na wyświetlaczu pojawi się informacja PRESS OK TO RESET OR DISPLAY NOT RESET.

Jeśli poprzednie oprogramowanie amplitunera HOST było niższe niż 1.44 należy zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Jeżeli oprogramowanie HOST było 1.44 – reset nie jest już wymagany.

Informację o oprogramowaniu należy sprawdzić w menu inżynierskim poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisku MENU na panelu frontowym i przesuwaniu zawartości tego menu poprzez przyciski IN góra lub dół.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego **122650285 lub serwis@audiocenter.pl**

UWAGA!!!!

Reset fabryczny wymazuje większość ustawień w tym wszelkie wgrane projekty kalibracji zaawansowanej DIRAC